

At your side.
brother®

FAX-1010e

Brother FAX-1010e



FAX-1010e

Das Business-Normalpapierfax



Beratung



Service



www.brother.de



We're always at your side

Das Faxgerät für alle, die gleich loslegen wollen – ohne sich lange mit der Bedienungsanleitung aufzuhalten. Das Brother FAX-1010e bietet eine denkbar einfache Installation und eine klare Bedienung per Display für reibungsloses Arbeiten. Mit dem kompakten Design findet es auf jedem Schreibtisch Platz – egal ob im Büro oder zu Hause.

Wie gedruckt und dauerhaft Faxe auf Normalpapier

Das Brother FAX-1010e arbeitet mit normalem DIN A4-Papier. Das Thermotransfer-Verfahren gibt Ihnen die Sicherheit, dass die Schrift nicht verblasst, sondern dauerhaft lesbar bleibt. Und Ausdrücke auf normalem DIN A4-Papier lassen sich problemlos kopieren und archivieren. Der großzügige 200-Blatt-Papierschacht bietet Ihnen einen weitreichenden Vorrat.

Schutz für ankommende Faxe und Gerät Zugangssperre per PIN-Code

Eingehende Faxnachrichten sichern und das Gerät vor unbefugtem Sendebetrieb schützen: Die Zugangssperre des Brother FAX-1010e macht es möglich. Über einen PIN-Code wird das Gerät, z. B. während der Nachtstunden, vor nicht autorisiertem Zugriff gesichert. Es speichert ankommende Faxe während der Zugangssperre und druckt sie erst nach Deaktivierung aus.

Schnell und günstig 14.400 bps Übertragungsgeschwindigkeit

Auch in kleinen Büros ist Zeit bares Geld. Und so arbeitet das Brother FAX-1010e rasant und effizient. Mit seiner 14.400 bps Übertragungsgeschwindigkeit überträgt es Nachrichten schnell und damit kostengünstig.

Sicher aufgehoben 512 KB Universalspeicher

Kein Problem, wenn über Nacht oder am Wochenende Papier oder Transfer-Rolle ausgehen sollten. Ihnen geht kein Fax verloren. Im 512-KB-Speicher werden bis zu 25 Seiten* solange sicher aufgehoben, bis das Gerät wieder ausgabebereit ist und die gespeicherten Nachrichten ausdrückt.

* ITU-T Chart Nr. 1

Kurz und gezielt Rufnummernspeicher und Rundsenden

Wer will sich schon alle Faxnummern merken – oder ständig nachschlagen? Dafür bietet das FAX-1010e einen Nummernspeicher mit 12 Zielwahl- und 100 Kurzwahlspeichern. Über die Rundsendefunktion können Sie darüber hinaus Sendungen an bis zu 112 Teilnehmer in einem Rutsch verschicken.

Zeit und Geld sparen Zeitversetztes Senden

Sie bestimmen den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Nachrichten versenden wollen. So können umfangreiche Nachrichten oder Rundsendungen problemlos nach Büroschluss oder in „ruhigen Zeiten“ gefaxt werden, um das Gerät nicht während des Tages zu blockieren.

Normalpapierfax

| | |
|---|--|
| Geräteart | Tischgerät (ITU Gruppe3) |
| Aufzeichnungsverfahren | Thermotransfer |
| Übertragungs- geschwindigkeit in bps | 14.400 |
| Codierung | MH |
| Wahlverfahren | Ton/Puls |
| ECM | Fehlerkorrekturverfahren |
| F/T Schaltung | Automatische Faxweiche |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | 20 Blatt |
| Papierkapazität | 200 Blatt Schacht |
| Zielwahlspeicher | 12 |
| Kurzwahlspeicher | 100 |
| Rundsenden | 112 Teilnehmer |
| Gruppenwahl | Bis zu 6 |
| Faxabruf | Standard, geschützt, zeitversetzt |
| Fax-Weiterleitung | Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden |
| Fax-Fernweitergabe | Faxgerät kann von jedem Telefon angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern |
| CLIP-Funktion | Anrufer-Kennung für 30 Nummern mit Rückrufmöglichkeit |
| Display | 1 Zeile à 16 Zeichen |
| Navigationstasten | Zum Blättern und Auswählen im Funktionsmenü |
| Zugangssperre | 4-stelliger PIN-Code erforderlich, um Ausdrücke zu aktivieren bzw. um Gerät zu bedienen |
| Sende- & Empfangsspeicher | 512 KB (Für bis zu 25 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1) |
| Datenerhalt | Datum und Uhrzeit bis zu 9 Stunden |
| Sendebereich | Meldung der Übertragungseinzelheiten nach jedem gesendeten Fax |
| Journalinträge | Erfassung von Informationen über die letzten 30 empfangenen und gesendeten Faxe |
| Deckblatt | Senden von im Gerät generiertem Deckblatt |

Kopieren

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Mehrfachkopieren | Bis 99 |
| Vergrößern/Verkleinern | 50-150 % in 5 festen Schritten |

Allgemein

| | |
|---------------------|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 317 x 215 x 385 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Leistungsaufnahme | In Betrieb: < 170 W In Bereitschaft: < 4,5 W |

Lieferumfang

| | |
|-------------------|--|
| Gerät mit Zubehör | FAX-1010e mit PC-201 (Mehrfachkassette inkl. Farbband für 420 Seiten), TAE-N-Kabel, Benutzerhandbuch, Installationsanleitung |
|-------------------|--|

Optionales Zubehör

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Mehrfachkassette inkl. | |
| Farbband für 420 Seiten | PC-201 |
| 2er Pack Farbband für je 420 Seiten | PC-202RF |
| 4er Pack Farbband für je 420 Seiten | PC-204RF |



Sprechen Sie mit Ihrem Brother Fachhändler über erweiterte Garantieleistungen!