

MFC-J430W

4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit integriertem WLAN-MFC-Server und 20 Blatt automatischem Vorlageneinzug (ADF)

Automatischer Vorlageneinzug

Größere Kopier- und Scanaufträge können mit dem 20 Blatt Vorlageneinzug effektiv und schnell abgearbeitet werden.

ISO-Druckgeschwindigkeit

Mit einer ISO*-Druckgeschwindigkeit von 10 Seiten/Min. in S/W und 8 Seiten/Min. in Farbe, bieten nun auch die neuen DIN A4 Multifunktionsgeräte von Brother Druckgeschwindigkeiten, die der Lasergeschwindigkeit entsprechen.

(gemäß ISO/IEC 24734)

iPrint&Scan

Eine App - zwei Funktionen. Direkt Drucken von und Scannen zum iPhone, iPad, iPod-Touch, Windows Phone oder zu Android-Geräten (ab Version 1.6). Drucken Sie Bilder und PDF's direkt über Ihr mobiles Endgerät auf allen netzwerkfähigen Brother Multifunktionsgeräten oder Scannen Sie Dokumente und Bilder direkt auf Ihr Smartphone.

AirPrint™

AirPrint™ erlaubt es Ihnen direkt von Ihrem Mac, iPhone, iPad, iPod Touch und anderen AirPrint™ kompatiblen Apple-Geräten im gleichen Netzwerk zu drucken.

Eigenschaften und Spezifikationen

Drucker

Druckmethode	Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
ISO-Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten in S/W Bis zu 8 Seiten in Farbe
Druckauflösung	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. S/W Bis zu 26 Seiten/Min. in Farbe
Randloser Druck	Bis Format DIN A4
Mobile Connect	Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen

Kopierer

Kopieren ohne PC Über A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF

Kopierauflösung Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Zoomfunktion Von 25-400% in 1%-Schritten

Fax

Übertragungsgeschwindigkeit 14.400 bps

Sende- & Empfangsspeicher Für bis zu 170 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)

Rufnummernspeicher 40 Kontakte, anwählbar über Navigationstasten

Faxen ohne PC Über A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF

Scanner

Scannertyp CIS (Contact Image Sensor)

Scan-to-Funktionen Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF

Scanauflösung 19.200 x 19.200.dpi (interpoliert)
2.400 x 1.200 dpi (optisch)

Farbtiefe 36 Bit (intern), 24 Bit (extern)

Controller

Speicher 40 MB

Netzwerk

Management BRAdmin Light

**Integrierter
WLAN-MFC-
Server** Drucken, Scannen und Faxen im WLAN

IPv4 Protokoll ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution,DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan)

WLAN-Sicherheit SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

WLAN-Setup AOSS, WPS

Papiermanagement

Vorlageneinzug (ADF) 20 Blatt

Vorlagenglas Für gebundene und geheftete Vorlagen

Papierzuführung 100 Blatt Kassette

Druckmedien

Medienart Normalpapier, Inkjetpapier, Glossy/Fotopapier, OHP-Folien

**Medien-
Grammatur** 64 - 220 g/m²
(Bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier)

Medien- Kassette: A4. LTR. EXE. A5. A6. Foto (102x152mm). Karteikarte(127x203mm). Foto-

Formate 2L(127x178mm), Umschläge (C5, Com-10, DL , Monarch)
Vorlagenglas: 148 - 215,9 x 148mm - 355,6mm (Breite x Länge)

Bedienfeld

Display 4,9 cm LCD-Farbdisplay

Optionen

Jumbo-Tintenpatronen LC1240BK (schwarz) für 600 Seiten*
LC1240C (cyan) für 600 Seiten*
LC1240M (magenta) für 600 Seiten*
LC1240Y (gelb) für 600 Seiten*

* gemäß ISO 24711

Allgemein

Schnittstellen USB 2.0 Hi-Speed, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Abmessungen (BxHxT) 405 x 180 x 378 mm

Leistungsaufnahme In Betrieb: 19 W
In Bereitschaft: 5,5 W
Schlaf-Modus: 2,0 W

Gewicht 9,0 kg

Lieferumfang

Tintenpatronen LC1220BK (schwarz) für 240 Seiten*
LC1220C (cyan) für 240 Seiten*
LC1220M (magenta) für 240 Seiten*
LC1220Y (gelb) für 240 Seiten*

* gemäß ISO 24711

Gerät MFC-J430W inkl. 3 Jahre Herstellergarantie

Netzkabel Ja

Anleitungen Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM

Software Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, Brother ControlCenter 4 (Windows), Brother ControlCenter 2 (Mac), ScanSoft® PaperPort® 12.0 SE, NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac), Reallusion® FaceFilter Studio Software

Faxanschlusskabel TAE-N